Receiver

Transmitter	760 308 201	760 308 103 202	760 308 103 203	760 308 103 204	760 308 103 205	760 308 103 206	760 308 102 207	760 308 101 208	760 308 101 208A	760 308 102 210	760 308 103 211	760 308 102 212	760 308 102 213	760 308 101 214	760 308 103 215	760 308 101 216	760 308 101 217	760 308 101 219	760 308 101 220	760 308 101 303	760 308 103 305	760 308 102 306	760 308 103 307	760 308 101 309	760 308 101 221	760 308 105 309	760 308 105 214
760 308 101 Qi-A1 / 19 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	◐	◐	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 105 Qi-A5 / 5 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	◐	✗	✗	◐	✗
760 308 106 Qi-A6 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	✓	✗	✗	✗	◐	✗
760 308 110 Qi-A10 / 19 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
760 308 100 110 Qi-A10 / 19 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	◐	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 111 Qi-A11 / 5 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	◐	✓	✗	✓	✗
760 308 100 111 Qi-A11 / 5 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	◐	✗	◐	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	◐	◐	✓	✗	✗	✗
760 308 104 113 Qi-A13 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 104 119 Qi-A19 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 104 120 Qi-A28 / 5 V	✓	✓	✓	✓	✓	◐	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐
760 308 141 Qi-A29 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	◐	✗	✗	✗
760 308 100 141 Qi-A29 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
760 308 103 102 Qi-MP-A2 / 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
760 308 102 142 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	◐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
760 308 100 143 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	◐	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
760 308 101 103 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	◐	✓	✓	✓	✗	✗	◐	✓	◐	✓	✓	✓	◐	✗	✗	✗
760 308 101 104 works with Qi Tx IC`s / 5V	◐	◐	✓	✓	✓	✓	✗	✓	◐	◐	✗	✓	✗	✓	✗	✗	◐	✓	✓	◐	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
760 308 101 105 works with Qi Tx IC`s / 5V	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	◐	◐	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	◐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
760 308 101 302 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	◐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
760 308 101 304 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	◐	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
760 308 101 141 Qi-A29 / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	◐	◐	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	◐	✗	✗	✗
760 308 103 146 Qi-MP-A8 / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	◐	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 103 147 Qi-MP-A8 3-coil array / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	◐	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
760 308 103 145 Qi-MP-A6 / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	◐	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	◐	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
760 308 101 107 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	◐	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	◐	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	◐
760 308 101 106 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	◐	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	◐	✓
760 308 103 109 Qi-MP-A9 / 5V	✓	✓	✗	✗	✓	✗	◐	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	◐	✗	✗	✓
760 308 103 149 Qi-MP-A9 3-coil array / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
760 308 103 113 Qi-MP-A13 3-coil array / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
760 308 102 144 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	◐	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
760 308 102 308 works with Qi Tx IC`s / 5V	✓	✓	✓	✓	◐	◐	◐	✗	✗	◐	✓	✗	◐	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	◐	◐	✓	◐	✗	✓	◐
760 308 103 148 Qi-A28 2-coil array / 5V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	◐	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	◐